HDI-TL170
设置说明

*连接Tally需使用对应切换台连接线

第一步：确认频道

（视频Tally主机和Tally灯在同一频道下）

1、主机端： 切换台按键**"0"**"切换显示内容，"**"**后的数字代表当前频道，此时键数"**4**"可修改频道。

第二步：确认切换台型号

（视频主机切换台型号决定Tally设置方式）

1、主机端： 切换台按键**"0"**"切换显示内容，"**"**后的数字代表当前切换台品牌，"**"**后的数字代表当前切换台型号。

切换台品牌

切换台型号

2、具体切换台品牌型号编码见下表（表中蓝色字体切换台需根据第三步修改IP，VMix切换台默认IP应用于第4步VMixTallyNaya软件其他配置VMX）

第三步：确认IP

（视频主机和切换台在不同一局域网内

（除表中蓝色字体的切换台和VMIX切换台以外无需设置）

1、下载安装配置软件

http://www.nayatec.com/download/HdiBis180/Bis180/Tools/HdiBis180-NetCfg-Setup.exe

（需使用windows系统电脑，打开上方蓝色网址，即可下载配置软件）

2、将Tally主机与电脑使用网线连接后打开配置软件（见下图）



3、修改网络配置：

- 切换台地址=切换台的IP地址
- 网关=切换台的网关
- 子网掩码=255.255.255.0
- 评估地址=与视频主机在同一网段内任意空白地址（例 切换台地址是192.168.10.240，IP地址可以设置为192.168.10.X，X的值不能与任何设备冲突
- VMixTallyNaya插件下载并安装：

http://www.nayatec.com/download/HdiBis180/Bis180/vMix/vMixTallyNaya-Setup.exe

- 打开插件后，在VMIX菜单栏选择无线Tally灯并勾选网络控制Tally，具体操作如图：

vMixTallyNaya 软件提示连接成功

注：下次使用只需打开vMixTally软件即可，vMixTally 软件不打开，TALLY灯会成不到TALLY信号*

切换台编号速查表

切换台品牌	切换台型号	品牌编号 (b)	型号编号 (a)
BMD	ATEM	7	0
时代集团 osee 思视 BAYTTO 芯象 SNIGEAM	GoStream	36	0
金万年 (ALL)	全型号 (ALL)	52	0
	PC	34	0
vMix	3G版本及以上	14	0
洋铭 Datavideo	HS 1200	1	0
	HS 1300	1	1
	HS 2200	1	2
	HS 3800	1	3
	HS 2850	1	4
	HS 3200	1	5
	YS 100	1	6
	SE 500	1	7
	SE 500HD	1	8
	SE 400	1	9
	SE 650	1	10
	SE 750	1	11
	SE 900	1	12
	SE 1200HD	1	13
	SE 2000	1	14
	SE 2200	1	15
	SE 2800	1	16
	SE 3850	1	17
	SE 3000	1	18
	TS 100	1	19
	TS 2650	1	20
	KMU 100	1	21
	SE 2200	1	22
	SE 4000	1	23
	NS 1601T	1	24
	HS 3400	1	25
	HS 4000	1	26
	SE 3400PU	1	27
松下 Panasonic	400	2	0
	AV-HS410MC	2	1
	AV-HS450MC	2	2
	AV-HS350	2	3
	AG-HMC150MC	2	4
	AG-HS TRACKC	2	5
	AV-UHS500MC	2	6
	AV-HS400MC	2	7
	AV-HS7300MC	2	8
	AV-HS6000MC	2	9
索尼 SONY	KAIROS	2	10
	HCS-81	3	0
	HCX-500	3	1
	AVS710	3	2
	HCX-3000	3	3
	AHS-G500	3	4
	HVS-3000	3	5
	XVS-G1	3	6
罗兰 Roland	HMS-X2700	3	7
	V-1000	5	0
	V-4EHD	5	1
	V-600UHD	5	2
	V-800UHD	5	3
	VR-4HD	5	4
	V-1HD+	5	5
	VR-50HD	5	6
	VR-1HD	5	7
	VR-40HD	5	8
	V-1SDI/O	5	9
	VR-120HD	5	10
	VR-40UHD	5	11
格力 Gras Valley	TriCaster 410	4	0
	TriCaster 8000	4	1
	直播塔 T1000	15	1
	直播塔 T2000	15	2
	StudioBox Mini5	15	5
	StudioBox Mini6	15	6
	SuperTouch 16	15	7
	SuperTouch 8	15	8
	StudioBox Mini8	15	9
	SuperTouch 16	15	10
	eStudio GO	13	0
	eStudio 420U	13	1
	eStudio GO4K	13	2
	eStudio 840U	13	3
	eStudio PE	13	4
	eStudio 840U	13	5
	eStudio Pro	13	6
	eStudio Ultra	13	7
	eStudio HinAK	13	8
	eStudio 切换器版	13	9
中广上洋 ShinsOn	eMagic	13	10
	EMH-08	8	0
	V6	8	1
	V-Studio 3.0	8	2
	老型号	8	3
	Live Panel	8	4
	T-Switch 小型摄像	8	5
	EK 800	8	6
	EM 800	8	7
	HS-08	8	8
	Hstation-08 HD	8	9
	LiveHand	8	10
	Live Center H1	8	11
	T-Switch 到播控摄像	8	12
沅拓能 AVMatrix	PVS0415	37	0
	PVS0613	37	1
	VS0401U	37	2
	VS0601U	37	3
	HVS0402U	37	4
	TC-830Pro_8	31	0
	TC-830Pro_4	31	1
天创恒达 TCHD	TC-840	31	2
	TC-890	31	3
	Mini Pro	31	4
高视 Ucast	TCB40Pro	31	5
	T37/T20/T33P	39	0
	R8	48	0
中牧 DeviceWell	HDS4110	9	0
	HDS4112	9	1
	HDS7105	9	2
	HDS7704	9	3
	HDSF101	9	4
	HDSF104	9	5
	HDS4105P	9	6
	HDSF105	9	7
	HDSF110	9	8
	HDSF034	9	9
	HDSF036	9	10
	HDS4004	9	11
	HDS4305	9	12
	HDS4312	9	13
	UHS7105	9	14
	UHS7108	9	15
	HDS7308	9	16
	HDSF125	9	17
	HDSF020	9	18
	HDSF035	9	19
	HDSF128	9	20
	UHSFF128	9	21
瑞得雷科 Redlink	Turbocast 1000	10	0
	Mycaster 1000	10	1
	Hycaster 3000	10	2
	Turbocast 3000	10	3
	HyCaster 4K	10	4
纳加 NAGA	331	4	0
	371	4	1
	358	4	2
	558	4	3
	551	4	4
	NiCaster X1	4	5
	NiCaster Mini	4	6
	VJ200	4	7
	JG310	4	8
	VJ3000	4	9
	648	4	10
	NiCaster 581	4	11
	NiCaster X3	4	12
	NiCaster X2 NATE	4	13
花天 For_A	HVS-100	12	0
	HVS-110	12	1
	HVS-200	12	2
	HVS-200B	12	3
	HVS-200HS	12	4
	HVS-400CN	12	5
	HVS-1200	12	6
	HVS-X1100	12	7
	HVS-200HS	12	8
索尼 Sobey	NanoSolo	22	0
	SolstiCOOL 8	22	1
	SolstiCOOL 4	22	2
	SolstiCOOL 2	22	3
思科 Cisco	JS1990G	40	0
	一体机	40	1
奥特 oton	A15 Plus	35	0
	A11	35	1
凯迪 KTEC	A14_8	35	2
	A14_4	35	3
天视通 VISTEK	凯迪	14	0
	天视通	17	0
海视 Haisee	Gmedia Mix	18	0
欧格 AV Cast	Gmedia Mini Pro	18	1
思谷 Sigma	TGPV2_3X/4x	19	0
宏辉 SPT	TGPV2_CART C800/400/480	19	1
	TGPV2_CART P800/400/480	19	2
雷特 Letrik	雷特 Letrik	20	0
成都东方进行 Eastprint	HDS1501 Pro	20	1
欧迪 Odi	VidStudio	20	2
迪利通 Delitong	HDP1501 Pro	20	3
欧格 AV Cast	NGA	21	0
思谷 Sigma	AVCast	23	0
宏辉 SPT	SPT	24	0
慧利科技 Sunrise	SUN5	26	0
成都东方进行 Eastprint	KB-100	27	0
欧迪 Odi	MediaIon-Turbo600	28	0
迪利通 Delitong	U-Studio	28	0
迪利通 Delitong	U-Center	28	1
光谱通 光谱视	AVGATOR	29	0
伟视 Weiss	一体机	33	0
Lumantek 蒙太奇	LE-PRO V910	41	0
蒙太奇 Lumantek	Mini Pro	42	0
蓝科 Lanke	LiveStudio	43	0
蓝科 Lanke	QUK200/400/500/700/800	44	0
StreamStar 拾图	X4	50	0
拾图 StreamStar	直播一体机	47	0
特明光电 TMGD	TMGD V5	48	0
卓元 Zhuoyuan	HS-10	51	0
其他设备	其他	0	0
其他	其他	0	0